SU-300 Programador Universal Stand-Alone

Hardware Especificacoes

User RAM ： 4 Mb
Keyboard: 18-key keypad
Display: 20 x 4 characters LCD
Output/Input: Parallel port (printer port)
Transmitted format: INTEL HEX, Motorola HEX, TEK HEX, ASCII HEX, Binary and etc.
Dimension ： 39.5cm X 14.5cm X 6.5cm
Weigjt ： 3.0 Kgs
Temperature : +5℃ to +45℃
Humidity : up to 90 % non-condensing
Altitude : up to 5000m

Eletricos Requisitos

Operation Voltage : 100 VAC to 240 VAC
Frequency Range : 50 to 60 Hz
Power Consumption : 45W maximum

SU-300 atende diversos tipos de CIs. Designado tanto para uso em Laboratorio como para linha de Producao.

Excelente para aplicacao em Campo. Dedicado para suportar FLASH ROM.

SU-300 opera em 02 modos, via PC pela Porta Paralela e modo Stand-Alone atraves do LCD display. Sistema Oper. Windows 98/ME/2K/XP.

caracteristicas

- Memoria interna de 4MB. Executa a leitura do IC e armazena os dados em seu proprio buffer quando copiado permite programar 02 ICs ao mesmo tempo.
- Os dispositivos FLASH somente executa a copia dos dados e transfere para outro CI.
- A melhor ferramenta para QC & QA.
- Em Stand-Alone opera com 18 teclas funcionais e Display LCD 20x4.
- Apenas 13 segundos para programar uma memoria FLASH de 8Mb.
- Adaptadores SMD opcionais que permitem atender diversos encapsulamentos como PLCC, FBGA, TSOP e outros.
- Em modo PC-Link executa a programacao e update da Biblioteca de CIs. Interface para PC ou Notebook via Porta Paralela.
- Ajuste automatico da fonte 100V~240V AC
- Base em caixa metalica que protege contra impactos e tamanho muito compacto que facilita seu transporte.
- Display grafico, que permite analizar o processo de programacao.
- Suporta dispositivos de baixa voltagem.
- Detecta automaticamente o CI assim que inserido no soquete (FLASH & EPROM) com apresentacao grafica e status do CI.
- Com apenas 4 funcoes - ↑, ↓, ENTER & ESC, executa a sua programacao.
- Parametros de programao ajustaveis & Vcc, Vcc +/-5% or +/-10% e verificacao de voltagem.
- Auto detecta marca & numero do IC de FLASH & EPROM.
- Inicia programacao automaticamente respeitando a forma solicitada e seus conteudos.

Standard Acessorios

1.Unidade Base x 1
2.Manual do Usuario x 1
3. Software x 1
4. 25-pin printer cable x 1
5. Power cord x 1

Opcional Modulos

FLASH-16BIT(FBGA48)
FLASH-16BIT(EBGA64)
FLASH-16BIT(CSP88)
FLASH-16BIT(DIP40)
FLASH-16BIT(PLCC44)
FLASH-16BIT(PSOP44)
FLASH-16BIT(TSOP48)
FLASH-16BIT(TSOP56)
FLASH-8BIT(DIP32)
FLASH-8BIT(PLCC32)
FLASH-8BIT(PLCC32A)
FLASH-8BIT(TSOP40S)
FLASH-8BIT(TSOP40F)
FLASH-8BIT(PSOP44)